

Beskrivning av Gotek adaptern

Adaptern har testats med 55-21046, 55-20900, 55-10828 och Unidisk kontrollerkorten. Tanken är att man ska använda denna adapter för att lätt kunna koppla in en Gotek floppyemulator. Som standard är adaptern byglad för detta med Gotek som drive 0/1. Man kan också använda adaptern om man vill koppla in lösa diskettstationer utan Luxors kablage. Där av möjligheten att kunna konfigurera den annorlunda.

	Bygel	Läge	Beskrivning
J1		1-2	DS2 på pinne 9 i DSUB (kontroller 55-20900 och 55-10828)
		2-3	DS2 på pinne 21 i DSUB (kontroller 55-21046)
J2		1-2	READY på pinne 6 på floppyenheten. Endast äldre drivar har denna konfiguration.
		2-3	READY på pinne 34 på floppyenheten. Standard inställning.

J1 kan lämnas öppen om endast två floppyenheter (0/1) ansluts. För Unidisk så spelar J1 ingen roll eftersom den endast stöder två drivar.

J2, om man tänker använda något annat än Gotek får man konsultera floppydrivens manual.

När man använder adaptern med Gotek så fungerar det att köra 160K imagefiler om kontrollern är för ABC 830 format. Om kontrollern är för ABC 832/ABC 834/ABC 850 så fungerar 640K imagefiler. Det går också att köra med en kontroll för ABC838, men då får man använda 1001K imagefiler.

Det ska vara en rak 34-polig kabel mellan adaptern och Gotek:en.





